

Das PKT-23. Ein einfach zu bedienendes lizenzfreies PMR446-FM-Handfunkgerät. Kompakt, leicht und stabil. Entspricht IP54 und erfüllt 11 US-MIL-Standards.

Kompakt Mit seiner handlichen Größe und einem Gewicht von nur **110 Gramm** ist das PKT-23 das kleinste und leichteste Kenwood Funkgerät.

Einfach Dank unkomplizierter Bedienung und lizenzfreier Nutzung ist das PKT-23 sofort einsatzbereit – einfach auspacken und losfunken.

Robust Das PKT-23 hält was aus! Es ist staub- und wassergeschützt nach **IP54**, seine Strapazierfähigkeit erfüllt oder übertrifft die **US-MIL-Standards 810 C/D/E/F/G**.

Leistungsstark Mit **500 mW** Sendeleistung und bis zu **15 Stunden** Betrieb (5-5-90-Zyklus, Stromsparfunktion ein) hat das PKT-23 eine Menge Power.



Mitgeliefertes Zubehör



KNB-71L
Li-Ionen-Akku
(3,8 V/1430 mAh)



KBH-20
Gürtelclip



KSC-44CR
Schnellader



KSC-44SL
Netzadapter

Optionales Zubehör



KHS-34
Bügel-Ohrhörer-Headset mit PTT



KHS-33
In-Ohr-Headset mit PTT

Technische Daten

Modell	PKT-23E
ALLGEMEIN	
Frequenzbereich	446,0 bis 446,1 MHz
Speicherkanäle	max. 8 Kanäle
Kanalabstand (Narrow)	12,5 kHz
Stromversorgung	3,8 V DC ±10%
Betriebsdauer (5:5:90)*	etwa 15 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +60°C
Abmessungen (ohne Antenne, BxHxT)	46 mm x 85 mm x 21 mm
Gewicht mit Akku	etwa 110 g
EMPFÄNGER	
Empfindlichkeit (Narrow) EN 20 dB SINAD	-7,0 dBµV
NF-Ausgangsleistung intern/extern	300 mW/4 Ω / 2 mW/32 Ω
SENDER	
HF-Sendeleistung	ERP 500 mW
Modulationsverzerrungen	unter 5 %

* Basierend auf 5% Senden / 5% Empfang / 90% Stand-by (Standardzyklus)

Kenwood entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, die technischen Daten und Produkteigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.

Distribution Österreich:

Funktechnik Böck
Gumpendorfer Str. 95
A-1060 Wien
Telefon +43 1 597 77 40-0
Telefax +43 1 597 77 40-12
Internet: www.funktechnik.at

Distribution Schweiz:

ALTREDA AG
Max-Högger-Str. 2
CH-8048 Zürich
Telefon +41 (0) 44 437 97 37
Telefax +41 (0) 44 432 09 04
Internet: www.altreda.ch



JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vöhl
Telefon: +49 (0)6101 / 4988-530 · Telefax: +49 (0)6101 / 4988-539
www.kenwood.de



ADPRPKT231SGER

KENWOOD

UHF-FM-Transceiver
PKT-23

PMR446

Lizenzfreies Funkgerät

Erfolg passt in die kleinste Tasche



ProTalk[®] LT

PocKet
size

ProTalk^{LT}

UHF-FM-Transceiver
PKT-23

PMR446

Lizenzfreies Funkgerät



Originalgröße
B: 46 mm
H: 85 mm*
T: 21 mm
* ohne Antenne



Einfache Kommunikation für Ihren täglichen Job

Schön leicht, einfach zu bedienen

Mit dem handlichen PKT-23 haben Sie Ihre Kommunikation sicher im Griff. Es liegt perfekt in der Hand und ist dank frontseitiger Tasten leicht zu bedienen. Mit 110 Gramm ist es ein echtes Leichtgewicht und kann bequem in der Tasche oder am Gürtel getragen werden.



Lange betriebsbereit

Das PKT-23 verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1430 mAh. Dies ermöglicht bei aktivierter Stromsparfunktion eine Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden (5% Senden, 5% Empfangen, 90% Standby).

Betriebsdauer (5-5-90-Zyklus)	
-------------------------------	--

Große Reichweite

Mit seiner 500 mW starken Sendeleistung und der auf die angebaute Antenne optimierten Empfängerschaltung erreicht das PKT-23 eine Funkreichweite von bis zu 8 km.

8 Kanäle mit Sprachansage

Mit dem PKT-23 können acht Kanäle genutzt werden, die sich beispielsweise verschiedenen Teammitgliedern zuordnen lassen. Bei jedem Kanalwechsel wird der Nutzer durch Sprachansage informiert.



Anrufalarm

Das PKT-23 informiert den Nutzer visuell und akustisch über eingehende Anrufe durch eine blinkende LED-Anzeige und einen Signalton.



Erfüllt MIL- und IP54-Standards

Standard	MIL 810C	MIL 810D	MIL 810E	MIL 810F	MIL 810G
Niedriger Druck	500.1/ I	50 0.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
Hohe Temperatur	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
Niedrige Temperatur	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
Temperaturschock	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I
Sonneneinstrahlung	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
Regen	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, III	506.4/ I, III	506.5/ I, III
Luftfeuchte	507.1/ I, II	507.2/ I, III	507.3/ I, III	507.4	507.5/ II
Salznebel	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
Staub	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
Vibration	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
Stoß	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV

IP-Standard

Schutz gegen Staub und IP54

Dreifarb-LED

Die dreifarbig leuchtende oder blinkende LED-Anzeige des PKT-23 informiert über Sendestatus oder Ladezustand des Akkus.



3,5 mm Audiobuchse

Um z. B. störende Umgebungsgeräusche auszublenden kann an der 3,5 mm-Klinkenbuchse ein Kopfhörer* angeschlossen werden.



*Kopfhörer und Ohrhörer gehören nicht zum Lieferumfang.

VOX eingebaut

Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist, kann das PKT-23 über VOX sprachgesteuert auf Senden geschaltet werden. So bleiben beide Hände für Wichtiges frei.

Micro-USB-Anschluss

Über diese Standardbuchse kann der Akku des PKT-23 ganz einfach mit einem gewöhnlichen USB-Lader geladen werden.



Selbst programmierend

Die Kanalfrequenzen, QT-Töne und DQT-Codes können vom Nutzer ohne spezielle Programmiersoftware gewählt werden.